



大面积金属外壳触摸 LED 调光芯片

SC8022M

V1.0

请注意以下有关芯联发公司知识产权政策

* 芯联发公司已申请了专利，享有绝对的合法权益。与芯联发公司产品有关的专利权并未被同意授权使用，任何经由不当手段侵害芯联发公司专利权的公司、组织或个人，芯联发公司将采取一切可能的法律行动，遏止侵权者不当的侵权行为，并追讨芯联发公司因侵权行为所受的损失、或侵权者所得的不法利益。

* 芯联发的名称和标识都是芯联发公司的注册商标。

* 芯联发公司保留对规格书中产品在可靠性、功能和设计方面的改进作进一步说明的权利。然而芯联发对于规格内容的使用不负责任。文中提到的应用其目的仅仅是用来做说明，芯联发不保证和不表示这些应用没有更深入的修改就能适用，也不推荐它的产品使用在会由于故障或其它原因可能会对人身造成危害的地方。芯联发产品不授权适用于救生、维生器件或系统中作为关键器件，芯联发拥有不事先通知而修改产品的权利。

目录

1	概 述.....	1
1.1	产品概述.....	1
1.2	基本特点.....	1
1.3	管脚分布图.....	2
2	应用说明.....	3
2.1	参考原理图.....	3
2.2	功能描述.....	3
2.3	按键操作方法.....	4
2.4	防水模式.....	4
2.5	灵敏度调节.....	4
3	技术参数.....	6
4	注意事项.....	6
4.1	电源部分.....	6
4.2	PCB 排板部分.....	7
5	封装.....	8

1 概述


1.1 产品概述

SC8022M 触摸感应 IC 是为实现人体触摸界面而设计的集成电路。可替代机械式轻触按键，实现防水防尘、密封隔离、坚固美观的操作界面。该芯片适用于大面积金属外壳的 LED 触摸调光方案中，采用高精度的处理算法，使用该芯片可以实现 LED 灯光的触摸开关控制和亮度调节。方案所需的外围电路简单，操作方便。确定好灵敏度选择电容，IC 就可以自动克服由于环境温度、湿度、表面杂物等造成的各种干扰，避免由于电阻、电容误差造成的按键差异。

1.2 基本特点

- ◇ 灯光亮度可根据需要随意调节，选择范围宽，操作简单方便
- ◇ 控制信号输出频率达 32KHz，无频闪现象
- ◇ 高灵敏度(用户可自行调节)，触摸性能稳定可靠
- ◇ 高防水性能
- ◇ 待机功耗低，省电
- ◇ 高抗干扰性能，近距离、多角度手机干扰情况下，触摸响应灵敏度及可靠性不受影响
- ◇ 按键感应盘大小：大于 3mm×3mm,根据不同面板材质跟厚度而定，可以直接用于大面积金属片
- ◇ 按键感应盘间距：大于 2mm
- ◇ 按键感应盘形状：任意形状（必须保证与面板的接触面积）
- ◇ 按键感应盘材料：PCB 铜箔，金属片，平顶圆柱弹簧，导电橡胶，导电油墨，导电玻璃的 ITO 层等
- ◇ 面板材质：绝缘材料，如有机玻璃，普通玻璃，钢化玻璃，塑胶，木材，纸张，陶瓷，石材等
- ◇ 面板厚度：0-12mm，根据不同的面板材质有所不同
- ◇ 工作温度：-20℃-85℃
- ◇ 工作电压：3V-5.5V
- ◇ 封装类型：SOP8
- ◇ 应用领域：大面积触摸台灯等。


1.3 管脚分布图



管脚序号	管脚名称	输入/输出	管脚说明
1	ADJ	输入	按键灵敏度调节脚
2	VC	输入	采样电容输入脚(建议误差小于 5%的涤纶电容)
3	VDD	电源	电源正端
4	GND	电源	接地脚
5	TI	输入	触摸按键输入脚
6	OPT1	输入	模式选择输入脚 1
7	SO	输出	灯光控制输出脚
8	OPT2	输入	模式选择输入脚 2

2 应用说明

2.1 参考原理图



C1、C2和C3靠近IC

注： 当介质材料及厚度等差异较大时，可通过调整 C3 采样电容容值来调节触摸灵敏度。电容容值越大，灵敏度越高；电容容值越小，灵敏度越低。

OPT1 和 OPT2 管脚上必须接入固定状态，不可悬空，以确保功能正常运行。

2.2 功能描述

TI 触摸输入对应 SO 灯光控制输出。共有四种功能可选，由 OPT1 和 OPT2 管脚上电前的输入状态来决定。具体如下：

- 1) OPT1=1, OPT2=1 对应：不带亮度记忆突明突暗的 LED 触摸无级调光功能
- 2) OPT1=0, OPT2=1 对应：不带亮度记忆渐明渐暗的 LED 触摸无级调光功能
- 3) OPT1=1, OPT2=0 对应：带亮度记忆渐明渐暗的 LED 触摸无级调光功能
- 4) OPT1=0, OPT2=0 对应：LED 三段触摸调光功能

不带亮度记忆突明突暗的 LED 触摸无级调光功能：

初始上电时，灯为关灭状态。

点击触摸（触摸持续时间小于 550ms）时，可实现灯光的亮灭控制。一次点击触摸，灯亮；再一次点击触



SC8022M

摸, 灯灭。如此循环。灯光点亮或关灭时, 无亮度缓冲。且灯光点亮的初始亮度固定为全亮度的 50%。长按触摸(触摸持续时间大于 550ms)时, 可实现灯光无级亮度调节。一次长按触摸, 灯光亮度逐渐增加, 松开时灯光亮度停在松开时刻对应的亮度, 若长按时间超过 3 秒钟, 则灯光亮度达到最大亮度后不再变化; 再一次长按触摸, 灯光亮度逐渐降低, 松开时灯光亮度停在松开时刻对应的亮度, 若长按时间超过 3 秒钟, 则灯光亮度达到最小亮度后不再变化。如此循环。

点击触摸和长按触摸可以在任何时候随意使用, 相互之间功能不受干扰和限制。

不带亮度记忆渐明渐暗的 LED 触摸无级调光功能:

在不带亮度记忆突明突暗的 LED 触摸无级调光功能的基础上, 在点击触摸开灯和关灯时, 通过使灯光由一个较低亮度缓慢平滑过渡到开灯初始亮度, 在点击触摸关灯时, 使灯光由当前亮度缓慢平滑降低直至关灭, 从而达到亮度缓慢变化的视觉缓冲效果, 起到保护眼睛和视力的效果。

带亮度记忆渐明渐暗的 LED 触摸无级调光功能:

在不带亮度记忆渐明渐暗的 LED 触摸无级调光功能的基础上增加了亮度记忆功能。即在 AC220V 电源不断电的情况下, 每次点击触摸关灯时的亮度会被记忆, 下次点击触摸开灯时会以此亮度作为初始亮度。在 AC220V 电源掉电的情况下, 重新上电后的第一次点击触摸开灯, 初始亮度固定为全亮度的 50%。

LED 三段触摸调光功能:

初始上电时, 灯为关灭状态。

每次点击触摸, 灯光亮度按低亮度->中亮度->高亮度->灭依次循环变化。

2.3 按键操作方法

使用在大面积金属外壳直接接触的触控方案上时, 建议在触摸线靠近芯片端串联一个 1K 电阻, 将灵敏度电容调为 472-153。

2.4 防水模式

SC8022M 芯片内置防水工作模式。在防水模式下, 无论面板上有溅水、漫水甚至完全被水淹没, 按键都可以正确快速的响应。不同于目前一般感应按键在面板溅水、漫水时容易误动作, 积水后反应迟钝或误响应的情况。

2.5 灵敏度调节

用户可以通过调节 VC 口电容容值来调节触摸按键灵敏度, 也可以通过改变 ADJ 口的电压来改变触摸灵敏度。

2.5.1 调节电阻分压

调节第 1 脚 ADJ 口的分压电阻 Rx，调节按键灵敏度。

灵敏度	1 (最灵敏)	2	3	4	5	6	7	8 (最不灵敏)
ADJ 口电压范围	0--1/8VDD	1/8VDD-2/8VDD	2/8VDD-3/8VDD	3/8VDD-4/8VDD	4/8VDD-5/8VDD	5/8VDD-6/8VDD	6/8VDD-7/8VDD	7/8VDD-VDD
典型参数 Rx	开路	47K	20K	12K	7.5K	4.7K	2.4K	小于 0.6K 或短路

若要将灵敏度调节到最高，可以直接将 ADJ 口接地

若要将灵敏度调节到最低，可以直接将 ADJ 口接电源

2.5.2 灵敏度调节电容

芯片第 2 脚为灵敏度调节电容输入口，用户可以通过调节 VC 口电容容值来调节全部触摸按键的灵敏度，其调节范围建议选择**472-153**，用户在使用的时候尽量使用精度为**5%**的涤纶电容。加大电容会使灵敏度增加，降低抗干扰能力；反之减小电容会使灵敏度减小，增强抗干扰能力。

2.5.3 影响触摸灵敏度的因素

影响触摸灵敏度的因素主要有以下几个方面：

1，按键离芯片的距离。离芯片越近的按键，其触摸效果越好，反之则越差。因此用户在 PCB 布局的时候，尽量将芯片放置在相距最远的两个按键的中间位置。

2，按键至芯片的连线线宽。按键至芯片走线越细，触摸效果越好，反之则越差。因此尽量使按键至芯片之间连线更细。

3，按键至芯片的连线和其它信号线（包括地线）的距离。距离越远，则其它信号线对触摸按键的影响越小，建议触摸按键至芯片的连线尽量远离其它信号线。不同触摸按键与芯片连线的相互影响很小，因此可以靠的比较近。

4，触摸按键和面板的接触面积。面积越大、接触越紧密，触摸效果越好，反之越差。

5，触摸面板的材质和厚度。面板越薄，触摸效果越好，反之越差。用玻璃、微晶板等材质做成的面板，其触摸效果要比用塑料、有机玻璃等材质做成的面板好。

2.5.4 重点说明

当介质材料及厚度等差异较大时，可通过调整 VC 口与 GND 之间的采样电容来调节触摸灵敏度。电容容值越大，灵敏度越高；电容容值越小，灵敏度越低。并不是电容越大就越灵敏，不合适的电容，会导致过灵敏或反应迟钝，调整依据以手指刚好接触到触摸介质有反应为最佳，如果需要用力压才有反应，说明灵敏度不够，如果还没有接触到介质就有反应，说明灵敏度过高。具体应根据实际应用的

PCB 和模具外壳相结合来调整, 定案后, 生产过程中无需再重新调整

(不建议使用瓷片电容作为灵敏度电容, 可选用贴片电容或涤纶电容或其他温漂量较小的电容)。
如果电源的纹波幅度达到了 0.2V, 建议要对电源做特别处理, 比如增加稳压或是滤波等。

3 技术参数


工作电压	3V-5.5V
输出电压	GND-VDD
工作电流	2mA
待机电流	35uA
工作温度	-25°C-85°C
存储温度	-50°C-125°C
按键响应速度	100ms
感应厚度	小于 12mm(根据不同材质不同)

待机电流测试环境: 调节电容选用 472, 电压选用 4V, 在灯关断时的平均电流值。

4 注意事项

4.1 电源部分

由于 IC 检测时, 电压的微小变化容易引起误操作, 要求电源的纹波和噪声要小, 要注意避免由电源串入的外界强干扰, 在使用过程中必须能有效隔离外部干扰及电压突变, 因此要求电源有较高的稳定度。建议采用如图所示 78L05 组成的稳压电路:



电源电路

4.2 PCB 排板部分

用户在设计 PCB 的时候, 应该注意以下几个方面:

- 1、芯片的滤波电容尽量紧靠着芯片, 过电容的连线应不宽于电容焊盘。
- 2、触摸按键检测部分的地线应该单独连接成一个独立的地, 再有一个点连接到整机的共地。

3、避免高压、大电流、高频操作的主板与触摸电路板上下重叠安置。如无法避免, 应尽量远离高压大电流的期间区域或在主板上加屏蔽。


4、感应盘到触摸芯片的连线尽量短和细, 如果 PCB 工艺允许尽量采用 5mil 的线宽。

5、感应盘到触摸芯片的连线不要跨越强干扰、高频的信号线。

6、感应盘到触摸芯片的连线周围 0.5mm 不要走其它信号线。

7、如果直接使用 PCB 板上的铜箔图案作触摸感应盘, 应使用双面 PCB 板。触摸芯片和感应盘到 IC 引脚的连线应放在感应盘铜箔的背面 (BOTTOM)。感应盘应紧贴触摸面板。


8、感应盘铜皮面的铺铜应采用网格图案, 并且网格中铜的面积不超过网格总面积的 40%。铺铜必须离感应盘有 0.5mm 以上的距离。原则是感应盘到 IC 连线的背面如果铺铜必须采用如图所示的图案, 铜的面积不超过网格总面积的 40%。



40%

5 封装

SC8022M 采用标准的 8 脚 SOP 封装，如下图：



Symbol	Dimensions in mil		
	Min.	Nom.	Max.
A	228	—	244
B	149	—	157
C	14	—	20
C'	189	—	197
D	53	—	69
E	—	50	—
F	4	—	10
G	22	—	28
H	4	—	12
α	0°	—	10°



注意事项

1. 购买时请认清公司商标，如有疑问请与公司本部联系。
2. 在电路设计时请不要超过器件的绝对最大额定值，否则会影响整机的可靠性。
3. 本说明书如有版本变更不另外告知。

联系方式

深圳市津利帝科技有限公司

公司地址：深圳市龙岗区布吉街道上水径布龙路171号全伟达工业园3号楼2楼

邮编：518114

总机：0755-89818866

传真：0755-84276832

网址：<http://www.jinlidi.cn>

手机：13828992738 陈先生

QQ：3091784316